




CONTATOS ELÉTRICOS

Acessórios mecânicos, que quando acionados abrem ou fecham os contatos, acionando alarmes sonoros e/ou luminosos ou quando acoplados à relés elétricos comandam o funcionamento de máquinas ou equipamentos.

Possuem 2 formas, contato de encosto e contato com magneto, que é indicado para processos onde ocorra vibrações. São montados em instrumentos com diâmetros nominais 100 e 160mm (outros sob consulta).

COMBINAÇÃO	QUANTIDADE CONTATOS	COMANDOS	ESQUEMA
NA	1	<ul style="list-style-type: none"> • Fecha quando sobe a pressão • Abre quando baixa a pressão 	
NF	1	<ul style="list-style-type: none"> • Abre quando sobe a pressão • Fecha quando baixa a pressão 	
NA NA	2	<ul style="list-style-type: none"> • Faixa inicial: 1 e 2 abertos • Faixa central: 1 fechado e 2 aberto • Faixa final: 1 e 2 fechados 	
NF NF	2	<ul style="list-style-type: none"> • Faixa inicial: 1 e 2 fechados • Faixa central: 1 fechado e 2 aberto • Faixa final: 1 e 2 abertos 	
NA NF	2	<ul style="list-style-type: none"> • Faixa inicial: 1 aberto e 2 fechado • Faixa central: 1 e 2 fechados • Faixa final: 1 fechado e 2 aberto 	
NF NA	2	<ul style="list-style-type: none"> • Faixa inicial: 1 fechado e 2 aberto • Faixa central: 1 e 2 abertos • Faixa final: 1 aberto e 2 fechado 	